megamiška

TEHNIČNI LIST

Izdano: 12.11.2026

ŠIFRA IZDELKA

22239

EAN 4250416323217

megamiska.eu/izdelek/p...-60-stopinj-1-10min-8m

Izdelek na spletu



PIR senzor gibanja 12-24V 60 stopinj 1-10min 8m

Znamka: **megaM**

Dodajte udobje svojemu življenju in pustite, da senzor opravi svoje delo! Adapter sam vklopi in izklopi LED razsvetljavo, LED trakove, itd. Čas lahko nastavite od 1 do 10 minut. Idealno za okrasne predmete, orientacijske luči,... Kot zaznavanja: približno 60°Največja obremenitev: 6A pri 12V (72W), 3A pri 24V (72W)Najmanjša obremenitev: 5 vatovDelovanje: vhod 12V-24V DC, izhod 12V-24V DCLastna poraba v stanju pripravljenosti 0,1W, v obratovanju 0,35WČas preklopa: 1-10 min.Največji doseg: 8mDimenizije: ŠxVxG 76x45x34mmZaščita: IP20 (za notranjo uporabo)

Lastnosti

Tehnični podatki

Vodotesnost (IP)	IP20
Napetost	24 V DC
Uporaba	Notranja
Senzor gibanja	Da
Kot svetenja	60 °
Teža	0.032 kg

Podatki so informativni in povzeti po dokumentaciji proizvajalca. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Ta list ni ponudba in ne vsebuje cene.